

◆ファームウェア更新内容

バージョン： Ver_2.0

- 操作性を高めた新しいUIデザイン
- 接続安定性を強化

◆ファームウェア更新の前に必ずお読みください。

- 本体のバージョンアップ中は絶対に電源を切ったり、MicroSDカードを抜いたりしないでください。本体故障の原因となります。
 - ファームウェアをアップデートすると本体設定が初期化されます、ご注意ください
 - 使用できるMicroSDカードはClass10の8GB~ 32GBまでのMicroSDカードor同レベルのUSBメモリとなります。
 - MicroSDカードをFAT32にフォーマットしてから使用してください。
- ※USBメモリを使用する場合、付属のUSB変換ケーブルを使用して下さい。

◆必要なもの

- Class10 8GB~32GBまでの商品対応MicroSDカード
 - 使用するMicroSDカードの読み書き可能なカードリーダー
- ※パソコンに内蔵されている場合は不要。
- パソコン(対応OS： Windows 8.1/10/11、Mac OS10以上)
 - USB-A出力ポート： 電圧5V 電流2A

◆更新手順

1. ホームページから更新用ファームウェアをダウンロードする。
2. ZIPデータを解凍して「ISPBOOT.BIN」をフォーマットしたMicroSDカードに入れる。
3. 電源OFFの状態では本体側面のカバー蓋を開けて、カードスロットにMicroSDカードを挿入する。
4. 本体の電源をオンにする。
5. 本体メイン画面の「セットアップ (設定)」 → 「システム」 → 「アップデート」 → 「システムアップデート」



※メモリーが認識されていない場合、画面の左下の「更新/OK」がタップできないため、CLASS10以上のメーカー品を使用して再度試して下さい。

6. システムのアップグレード画面に更新するファームウェア「SD0」が正しく表示されてから、「更新/OK」をタップして更新開始

7. 「Burn success,welcome!」が出たら更新完了になります。

8.更新完了後、約1分以内に本機器が自動的に再起動されてから、本体の電源をOFFしMicroSDカードを外して、カバー蓋を閉めて更新完了になります。